OPEN AIR PLUS

12V FULL INVERTER

Bergstrom

LAUFZEITTABELLE / BETRIEBSDAUER OHNE VERSORGUNGSSPANNUNG 230V

KONFIGURATION / EINSTELLUNG 1200W

BATTERIETYP	LEISTUNGSSTUFE GEBLÄSE	240W SOLAR PANEL	150W SOLAR PANEL	KEINE SOLARUNTERSTÜTZUNG
1 x AGM BATTERY 105Ah	Stufe 1	∞ Stunden	15,5 Stunden	2,5 Stunden
	Stufe 2	∞ Stunden	7,25 Stunden	2 Stunden
	Stufe 3	33 Stunden	4,75 Stunden	1,75 Stunden
	Stufe 4	8,5 Stunden	3,25 Stunden	1,5 Stunden
	Stufe 5	4,25 Stunden	2,25 Stunden	1,25 hora
	Stufe 6	2 Stunden	1,5 Stunden	1 hora
2 x AGM BATTERY 105Ah	Stufe 1	∞ Stunden	34 Stunden	5,5 Stunden
	Stufe 2	∞ Stunden	16 Stunden	4,5 Stunden
	Stufe 3	73,25 Stunden	10,5 Stunden	4 Stunden
	Stufe 4	18,5 Stunden	7 Stunden	3,25 Stunden
	Stufe 5	9,25 Stunden	5 Stunden	2,75 Stunden
	Stufe 6	4,5 Stunden	3 Stunden	2 Stunden
1 x LITHIUM BATTERY LFP (LiFeP04) 200Ah	Stufe 1	∞ Stunden	49,75 Stunden	10 Stunden
	Stufe 2	∞ Stunden	25,25 Stunden	8,25 Stunden
	Stufe 3	98,5 Stunden	17,5 Stunden	7,25 Stunden
	Stufe 4	29 Stunden	12 Stunden	6 Stunden
	Stufe 5	15,5 Stunden	8,75 Stunden	5 Stunden
	Stufe 6	8,25 Stunden	5,75 Stunden	4 Stunden

VERBRAUCHSTABELLE

KONFIGURATION / EINSTELLUNG 1200W

LEISTUNGSTUFE GEBLÄSE	STROMVERBRAUCH (A)
Stufe 1	15,8 A
Stufe 2	18,9 A
Stufe 3	21,7 A
Stufe 4	25,6 A
Stufe 5	30,3 A
Stufe 6	39 A

Der konstante Ladestrom für Solarmodule ist 10A für 150W Solarmodule und 20A für 240W Solarmodule, ohne Berücksichtigung anderer Faktoren.

AENOR AENOR AENOR IQNet

www.bergstrominc.com/es

OPEN AIR PLUS

12V FULL INVERTER

Bergstrom

LÍDER EN AIRE ACONDICIONADO PARA VEHÍCULOS

LAUFZEITTABELLE / BETRIEBSDAUER OHNE VERSORGUNGSSPANNUNG 230V

KONFIGURATION / EINSTELLUNG 2000W

BATTERIETYP	LEISTUNGSSTUFE GEBLÄSE	240W SOLAR PANEL	150W SOLAR PANEL	KEINE SOLARUNTERSTÜTZUNG
1 x AGM BATTERY 105Ah	Stufe 1	∞ Stunden	15,5 Stunden	2,5 Stunden
	Stufe 2	31 Stunden	4,75Stunden	1,75 Stunden
	Stufe 3	4,75 Stunden	2,5 Stunden	1,25 Stunden
	Stufe 4	2 Stunden	1,5 Stunden	1 Stunden
	Stufe 5	1 Stunden	0,75 Stunden	0,75 Stunden
	Stufe 6	1 Stunden	0,75 Stunden	0,5 Stunden
2 x AGM BATTERY 105Ah	Stufe 1	∞ Stunden	34 Stunden	5,75 Stunden
	Stufe 2	68,5 Stunden	10,5 Stunden	4 Stunden
	Stufe 3	10,5 Stunden	5,5 Stunden	2,75 Stunden
	Stufe 4	4,5 Stunden	3 Stunden	2 Stunden
	Stufe 5	2,25 Stunden	1,75 Stunden	1,25 Stunden
	Stufe 6	2 Stunden	1,5 Stunden	1,25 hora
1 x LITHIUM BATTERY LFP (LiFeP04) 200Ah	Stufe 1	∞ Stunden	49,75 Stunden	10 Stunden
	Stufe 2	93 Stunden	17 Stunden	7,25 Stunden
	Stufe 3	17,5 Stunden	9,5 Stunden	5,25 Stunden
	Stufe 4	8,25 Stunden	5,75 Stunden	4 Stunden
	Stufe 5	4,5 Stunden	3,5 Stunden	2,75 Stunden
	Stufe 6	3,75 Stunden	3 Stunden	2,5 Stunden

VERBRAUCHSTABELLE

KONFIGURATION / EINSTELLUNG 2000W

LEISTUNGSTUFE GEBLÄSE	STROMVERBRAUCH (A)
Stufe 1	15,8 A
Stufe 2	21,8 A
Stufe 3	29,1 A
Stufe 4	39 A
Stufe 5	55 A
Stufe 6	60,9 A

Der konstante Ladestrom für Solarmodule ist 10A für 150W Solarmodule und 20A für 240W Solarmodule, ohne Berücksichtigung anderer Faktoren.

AENOR AENOR AENOR

www.bergstrominc.com/es